

# 解除试用期操作方法

## 一、查询控制仪的序列号

1、断开控制仪电源。

2、接通控制仪电源。控制仪开始 5、4、3、2、1、0 倒计时。此倒计时称为开机延时。在开机延时期间(未倒计时到 0)，点按**单元**，控制仪显示序列号。

例如，某控制仪的序列号为 1258，开机延时期间，点按**单元**后，控制仪上的 4 个数码管从左到右依次显示 1258，且“1”在闪动。

如控制仪在开机延时期间对点按**单元**无反应，则表示控制仪的试用期已成功解除。

## 二、解除“试用期”

1、依据序列号，从经销商处得到相应的取消试用期的密码。

2、断开控制仪电源。

3、接通控制仪电源。在开机延时期间，点按**单元**，控制仪显示序列号。第 1 位数码管显示的内容“闪动”。

4、重复点按**修改**，使闪动显示的序列号的第一位数字变成密码的第一位字符。

5、点按**单元**，使第二位数码管显示的内容闪动。重复点按**修改**，使闪动显示的第二位数码管显示的内容变成密码的第二位字符。

6、点按**单元**，使第三位数码管显示的内容闪动。重复点按**修改**，使闪动显示的第三位数码管显示的内容变成密码的第三位字符。

7、点按**单元**，使第四位数码管显示的内容闪动。重复点按**修改**，使闪动显示的第四位数码管显示的内容变成密码的第四位字符。

8、点按**单元**，使控制仪重新进入开机延时期间。如密码输入无误，则在开机延时结束前，点按**单元**控制仪将没有任何反应。如控制仪任然显示序列号，则证明密码输入有误，应从第 4 步开始重新输入。

说明：试用期成功解除后，用户无法使该控制仪重新拥有该功能。

对应序列号 1258，其密码为 16de。通过逐位修改后使控制仪的 4 个数码管分别显示 16de，在点按**单元**，将成功解除该控制仪的试用期。